

Export av data från Vattenfall Eldistributions smarta elmätare

Modell: S34U18 och S12U16

Detta dokument är en översättningstabell över de data du får tillgång med 5 sekunders intervall efter att du har aktiverat anslutningsporten i Vattenfall Eldistributions smarta elmätare. Anslutningsporten är en P1-port med RJ12-standard.

Du aktiverar anslutningsporten så här:

[Logga först in på Mina sidor](#). Där hittar du en informationsruta om hur du aktiverar anslutningsporten. Följ instruktionen och klicka på Aktivera. Aktiveringen kan dröja upp till 2 dagar innan det är genomfört i system.

| Nr | Beskrivning | Enhet | Registerkod | S34U18 S34U18-CT | S12U16 |
|----|----------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------|
| 1 | Mätarens serienummer | - | 96.1.0 | X | X |
| 2 | Datum och klockslag (endast normalt) | ÅÅMMDD TT:MM:SS | 1.0.0 | X | X |
| 3 | Mätarställning Aktiv Energi Uttag (A+) | kWh | 1.8.0 | X | X |
| 4 | Mätarställning Aktiv Energi Inmatning (A-) | kWh | 2.8.0 | X | X |
| 5 | Mätarställning Reaktiv Energi Uttag (R+) | kVArh | 3.8.0 | X | X |
| 6 | Mätarställning Reaktiv Energi Inmatning (R-) | kVArh | 4.8.0 | X | X |
| 7 | Aktiv Effekt Uttag (A+) | kW | 1.7.0 | X | X |
| 8 | Aktiv Effekt Inmatning (A-) | kW | 2.7.0 | X | X |
| 9 | Reaktiv Effekt Uttag (R+) | kVAr | 3.7.0 | X | X |
| 10 | Reaktiv Effekt Inmatning (R-) | kVAr | 4.7.0 | X | X |
| 11 | Aktiv Effekt L1 Uttag (A+) | kW | 21.7.0 | X | X |
| 12 | Aktiv Effekt L1 Inmatning (A-) | kW | 22.7.0 | X | X |
| 13 | Aktiv Effekt L2 Uttag (A+) | kW | 41.7.0 | X | |
| 14 | Aktiv Effekt L2 Inmatning (A-) | kW | 42.7.0 | X | |
| 15 | Aktiv Effekt L3 Uttag (A+) | kW | 61.7.0 | X | |
| 16 | Aktiv Effekt L3 Inmatning (A-) | kW | 62.7.0 | X | |
| 17 | Reaktiv Effekt L1 Uttag (R+) | kVAr | 23.7.0 | X | X |
| 18 | Reaktiv Effekt L1 Inmatning (R-) | kVAr | 24.7.0 | X | X |
| 19 | Reaktiv Effekt L2 Uttag (R+) | kVAr | 43.7.0 | X | |
| 20 | Reaktiv Effekt L2 Inmatning (R-) | kVAr | 44.7.0 | X | |
| 21 | Reaktiv Effekt L3 Uttag (R+) | kVAr | 63.7.0 | X | |
| 22 | Reaktiv Effekt L3 Inmatning (R-) | kVAr | 64.7.0 | X | |
| 23 | Spänning L1 | V | 32.7.0 | X | X |
| 24 | Spänning L2 | V | 52.7.0 | X | |
| 25 | Spänning L3 | V | 72.7.0 | X | |
| 26 | Ström L1 | A | 31.7.0 | X | X |
| 27 | Ström L2 | A | 51.7.0 | X | |
| 28 | Ström L3 | A | 71.7.0 | X | |